

**Artikelnummer**

43600

**Typ**

CALIMA 400

**Bezeichnung**

Funkgong-Set CALIMA 400



**Kurzbeschreibung:**

- 2-Tastenbedienung mit Sprachausgabe,
- Funkgong zum Einstecken in Steckdosen
- Eingebaute Nachtlicht Funktion
- Reichweite 500 m, 868,35 MHz
- 13 Melodien, LED Farbanzeige, Blitzlicht
- mit Schlummerfunktion

**Beschreibung**

## Der Steckdosen-Funkgong CALIMA 400

Dezent in einer Steckdose platziert, kündigt CALIMA 400 überall im Haus Ihren Besuch an. Und erleuchtet Ihnen bei Nacht den Weg mit dem integrierten Nachtlicht.



## Highlights

- Spannungsversorgung über eine Steckdose
- Kabellose Verbindung zwischen Funkgong und Funkklingeltaster
- Menü mit Sprachansage
- LED-Ring für optische Signalisierung und Nachtlicht-Funktion
- Klangstark
- Schlafmodus
- Stummschaltung

Das Funkgong-Set besteht aus einem Steckdosen-Funkgong CALIMA 400 und einem Funkklingeltaster MISTRAL SE03.

Der Funkgong kann an jedem beliebigen Ort im Haus in einer Steckdose platziert werden. Dank der hohen Reichweite kündigt CALIMA 400 auch bei größerer Entfernung zum Funkklingeltaster zuverlässig Ihre

Besucher oder Lieferanten an.



## Eigenschaften

- Sofort einsatzbereit: Der Funkklingeltaster ist bereits ab Werk mit dem Funkgong gekoppelt
- 13 abwechslungsreiche Melodien
- Menüführung mit Sprachansage
- Einstellbare Nachtlichtfunktion
- Einstellbare Lautstärke bis zu 83 dB(A)
- Optische Signalanzeige durch farbigen LED-Ring
- 500 Meter Reichweite
- Störungsfreie Funkverbindung
- Schlummerfunktion 1 / 3 / 9 Stunden
- Stummschaltung
- Kompatibel zu allen Mistral-Sendern
- Kann mit dem mitgelieferten Mistral SE03-Sender an herkömmliche, bestehende Klingeltaster (Klingelanlage) angeschlossen werden
- Einfachste Kopplung zusätzlicher Funkklingeltaster und Funkgongs \*1

\*1 Erweiterbares System: Das Funkgong-Set kann um weitere Funkklingeltaster und Funkgongs erweitert werden. Sie können einen Funkklingeltaster mit beliebig vielen Funkgongs der Serien ECHO, MISTRAL,

CALIMA koppeln; bis zu 11 Funkklingeltaster können mit jedem Funkgong gekoppelt werden. Eine Störung durch andere Sender ist ausgeschlossen, da jeder Funkklingeltaster einen individuellen Code sendet.

### Technische Daten

<b>Name:</b>	CALIMA
<b>Funkreichweite:</b>	500 m im Freifeld
<b>Geräteart:</b>	Funkgong Komplett-Set
<b>Frequenz:</b>	868,35 MHz
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Anzahl Melodien:</b>	13 polyphone Melodien
<b>Lautstärke:</b>	Max. 83 dB(A) einstellbar
<b>Optische Signalisierung:</b>	LED-Ring verschiedene Farben und Blitzlicht einstellbar
<b>Rufunterscheidung:</b>	11-fach
<b>Anzahl koppelbarer Sender:</b>	11
<b>Rufarten:</b>	Zentral-, Individual-, Matrixruf
<b>Nachtlicht:</b>	Verschiedene Farben einstellbar
<b>Spannungsversorgung:</b>	100 - 240 V, 50/60 Hz
<b>Standby-Leistungsaufnahme:</b>	0,2 W
<b>Standby-Leistungsaufnahme Nachtlicht:</b>	0,5 W
<b>Abmessungen:</b>	Ø 65 mm x 100 mm inkl. Stecker
<b>Farbe:</b>	Weiß / Schwarz
<b>Oberfläche:</b>	Seidenmatt
<b>Abmessungen Funkklingeltaster:</b>	36 x 100 x 17 mm
<b>Spannungsversorgung Funkklingeltaster:</b>	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA nicht im Lieferumfang,
<b>Schutzart Sender:</b>	IP54
<b>Sprachausgabe:</b>	Deutsch