


# Anleitung VA-LED 200

## Montagematerial

A	Schraube	4 Stück
B	Dübel	4 Stück
C	Madenschraube	1 Stück

Für die Montage der Hausnummer benötigen Sie eine Bohrmaschine mit einem  $\varnothing$  8 mm Bohrer, einen Schraubendreher oder Akkuschrauber, eine Wasserwaage sowie einen Stift zum Anzeichnen der Bohrlöcher.



**A**



**B**



**C**



**Achtung LEBENSGEFAHR!**  
Schließen Sie niemals direkt Netzspannung  
230V an die LED-Beleuchtung an!



Zerlegen Sie das Produkt nicht! Es besteht die  
Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen  
Schlages!

## Montage

### Schritt 1

Bevor Sie die Hausnummer montieren stellen Sie sicher, dass am Montageort eine 8-12V AC/DC Stromquelle zur Verfügung steht.

### Schritt 2

Um die Hausnummer anzubringen verwenden Sie die Rückschale der Hausnummer als Schablone für die Bohrlöcher. Für ein sauberes Ergebnis verwenden Sie die Wasserwaage. Die Dübel sind für jegliche Voll- und Platten- sowie alle Lochbaustoffe geeignet. Die Bohrlöcher sollten etwas tiefer als 4 cm sein. Versenken Sie die Dübel bis deren Kragen mit der Wand bündig abschließen.

### Schritt 3

Führen Sie nun die Kabel des LED-Leuchtmoduls durch eine der drei Öffnungen der Rückschale.

### Schritt 4


Befestigen Sie nun die Rückschale mit den Schrauben an der Wand.

### Schritt 5

Setzen Sie die Frontschale, von oben, auf die Rückschale und befestigen Sie diese mit der Madenschraube.

### Schritt 6

Bevor Sie die Kabel des LED-Leuchtmoduls mit der Stromquelle verbinden stellen Sie sicher, dass die Stromquelle abgeschaltet ist. Verbinden Sie nun das LED-Leuchtmodul mit der Stromquelle.



#### Sicherheitshinweise

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

#### Haftungsbeschränkung

Der Hersteller ist nicht für den Verlust oder die Beschädigung irgendwelcher Art einschließlich der beiläufigen oder Folgeschäden haftbar, die direkt oder indirekt aus der Störung dieses Produktes resultieren.