

**Artikelnummer**

43177

**Typ**

CROMA 231A

**Bezeichnung**

Elektronik Gong CROMA 231A

**Kurzbeschreibung:**

- 17 ansprechende Sounds
- umstellbar von Melodie auf Alarm-Ton
- 2-fache Rufunterscheidung
- 230 V AC oder 8-12 V AC/DC
- Spannungsversorgung: 230 V AC oder 8-12 V AC/DC

**Beschreibung**

Der Luxus-Elektronikgong mit großer Melodienauswahl und zusätzlicher ALARM-Funktion - besonders "spannend" durch Multi-Volt-Betrieb bis 230V

**Produktmerkmale:**

17 brillante Sounds (2-/3-Klang, Westminster, Pop, besondere Ruffolge für Hörgeschädigte, Klassik, etc.) umstellbar von Melodie auf ALARM-Ton (optimal geeignet in Kombination mit Bewegungsmeldern, wenn z. B. in einem Geschäft tagsüber eine Melodie und nachts der ALARM-Ton ausgelöst werden soll) einstellbare Lautstärke bis max. 86 dB(A)

2-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangs-Kontrolle  
SILENCE-Funktion (Eintasten-Stummsch.) mit LED-Kontrolle  
benutzerfreundliche easyTIP-Bedieneinheit für alle Funktionen  
(aufklappbares Designelement)

**Technische Daten:**

ökologischer Betrieb durch minimalen Standby-Verlust

max. 86 dB(A)

150 x 115 x 45 mm

Temperaturbereich +5°C ... +40°C

VDE-geprüft

hochwertiger, stabiler ABS-Kunststoff, Farbe weiß mit silbern lackiertem Designteil

Schutzgrad IP 40

**Installationshinweis:**



Multi-Volt-Betrieb mit 8-12V~/= (250mA) oder 230V~ (0,015A)

sichere Ruf-ton-Aktivierung mit potenzialfreiem Kontakt oder mit 8-12V~/= oder 230V~ (Optokoppler-Eingang für max. Sicherheit!)

durch integr. Transformator auch für Misch-Installationen und bei Renovierungen einsetzbar (z. B. 230V Spannungsvers. und Triggerung über 8V eines bauseits vorhandenen Klingeltransform.)

optimale Vormontage (Schraubenabstand entspricht Unterputzdosen-Durchmesser)

Parallel-Schaltung zu weiteren CROMA-Gongs oder zu elektromech. Gongs möglich

**Hinweis:** Bei Spannungsversorgung mit 230V~ muß gemäß Norm ein allpoliger Netzschalter in der elektrischen Gebäudeinstallation vorgesehen werden!

Der integrierte Transformator ist nicht dafür geeignet und nicht dafür vorgesehen, elektrische Türöffner zu betreiben! Ggfs. Zusätzl. Transformator (z. B. GT 3148) bauseits erforderl.!

Bei Triggerung mit 230V nur geeignete 230V-Taster benutzen!

### Technische Daten

<b>Name:</b>	CROMA
<b>Anzahl Melodien:</b>	17 polyphone Melodien
<b>Lautstärke:</b>	Max. 86 dB(A) einstellbar
<b>Rufunterscheidung:</b>	2-fach
<b>Farbe:</b>	Silber / Grau
<b>Spannungsversorgung:</b>	230 V AC
<b>Spannungsversorgung alternativ:</b>	8 - 12 V AC/DC
<b>Stummschaltung:</b>	Taste
<b>Abmessungen:</b>	191 x 163 x 51 mm
<b>Betriebstemperatur:</b>	+5 bis 40 °C
<b>Farbe Tür:</b>	Weiß / Grau