

Artikelnummer

43620

Typ

CALIMA 600E

Bezeichnung

Funkgong CALIMA 600E



Kurzbeschreibung:

- 2-Tastenbedienung mit Sprachausgabe,
- SD-Karteneinschub für eigene Rufmelodien
- Reichweite 500 m, 868,35 MHz,
- 13 Melodien, LED Farbanzeige, Blitzlicht
- mit Schlummerfunktion,

Beschreibung

Der Individuelle Funkgong CALIMA 600

Der Funkgong für mehr Individualität. Spielt Ihr Lieblingslied als Rufmelodie.



Individuelle Gong-Melodien

Sie möchten eine bestimmte Melodie hören, wenn es an der Tür klingelt? Mit einer microSD-Karte können MP3-Dateien auf dem CALIMA 600 als Gong-Melodie eingestellt werden*. So kündigt CALIMA 600 Ihren Besuch mit Ihrem Lieblingslied an.

*microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten

Einfache Menüführung mit Sprachansage

Alle Menüeinstellungen für den CALIMA 600 werden über zwei Tasten getätigt (Menüwahltaste und Auswahl-taste). So erhält CALIMA sein schlankes, elegantes Design. Mit der akustischen Ansage wissen Sie immer, in welchem Menüpunkt Sie sich befinden.

- MENÜEINSTELLUNGEN
- Melodieauswahl



- Auswahl des Melodiespeichers (intern oder extern)
- Farbauswahl für LED-Ring
- Einstellungen für LED-Ring (Blitzlicht oder Farbring)
- Lautstärke
- Kopplung mit Funkklingeltaster

Funktionen im Überblick

Stellen Sie den Funkgong CALIMA 600 individuell nach Ihren Wünschen ein. Mit verschiedenen Funktionen wie Schlummerfunktion oder Rufunterscheidung passt er sich an Ihren Alltag an.

- microSD-Karten Einschub zum Aufspielen eigener Melodien
- 14 vorinstallierte Melodien
- Menüführung mit Sprachansage
- Lautstärke bis zu 86 dB(A)
- Optische Signalanzeige durch LED-Ring in verschiedenen Varianten
- 500 Meter Funkreichweite
- Schlummerfunktion 1 / 3 / 9 Stunden
- Stummschaltung
- Spannungsversorgung mit Batterien Typ C
- Kompatibel zu allen Mistral-Sendern
- Kann mit dem Mistral SE03-Sender an herkömmliche, bestehende Klingeltaster (Klingelanlage) angeschlossen werden
- 22-fache Rufunterscheidung möglich

Fragen und Antworten

[Wie kann ich eine eigene Rufmelodie per microSD Karte aufspielen?](#)

Kopieren Sie die gewünschte Melodie auf die microSD-Karte. Die Melodien dürfen auf der Karte nicht in einem Unterordner liegen, da CALIMA 600 diese sonst nicht findet.

Mit der Menütaste zum Menüpunkt „Melodieauswahl“ durchklicken und dann die Menütaste 3 Sek. gedrückt halten, um den externen Melodiespeicher auszuwählen. Anschließend mit der Auswahltaste einer auf der microSD-Karte gespeicherten Melodien auswählen.

Die empfohlene Melodiedauer für eine Rufmelodie beträgt max. 5 Sekunden. Bei längeren Melodien spielt der Funkgong sonst das gesamte Lied ab, eine Unterbrechung ist nicht möglich.

[Wie kann ich meine Melodien für die microSD-Karte kürzen??](#)



Es gibt verschiedene frei erhältliche Programme und Online-Dienste um Lieder zu kürzen.

Was bedeutet "Rufunterscheidung"?

Es können mehrere Funkklingeltaster mit CALIMA 600 verbunden werden, wenn es z.B. mehrere Eingänge gibt. Um direkt unterscheiden zu können, an welchem Eingang geklingelt wurde, können bis zu 11 unterschiedliche Melodien eingestellt werden.

Technische Daten

Name:	CALIMA
Funkreichweite:	500 m im Freifeld
Geräteart:	Empfänger
Frequenz:	868,35 MHz
Farbe:	Weiß
Anzahl Melodien:	13 polyphone Melodien plus eigene Meldien über SD Karte
Lautstärke:	Max. 86 dB(A) einstellbar
Optische Signalisierung:	LED-Ring verschiedene Farben und Blitzlicht einstellbar
Rufunterscheidung:	11-fach
Anzahl koppelbarer Sender:	11
Rufarten:	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Spannungsversorgung:	4 x 1,5 V Batterien Typ AA
Abmessungen:	Ø90 x 140 mm
Farbe:	Weiß / Schwarz
Oberfläche:	Seidenmatt
Sprachausgabe:	Deutsch
Hinweis::	Batterien nicht im Lieferumfang enthalten